
5.1 Fehlerbehebung

Aud dieser Seite sind erste Anlaufstellen sowie Vorgehensweisen zur Behebung von Fehlern zusammengestellt.

5.1.1 Logging von Meldungen zur Fehlersuche

Im Meldungenfenster von IP-Symcon werden Änderungen, Aktivitäten und auch Fehlermeldungen gesammelt dargestellt und können auch gefiltert werden.

Um das Meldungsfenster zu öffnen, klicken Sie in der Tableiste der Verwaltungskonsole auf das „Plus“ und wählen das Feld „Meldungen“ aus.



Info
Hier finden Sie Weiterführende Infos zum **Meldungsfenster** und **Fehlermeldungen**.

5.1.2 Fehlersuche

Im laufenden Betrieb kann es vorkommen, dass **ein Datenpunkt keine Daten mehr liefert**. Es wird davon ausgegangen, dass der Fehler erstmalig manuell in der Energiemanagementsoftware entdeckt oder automatisch über eine Datenpunktüberwachung gemeldet wurde. Der Fehler kann verschiedene Ursachen haben. Durch eine strukturiert Überprüfung der Datenkommunikation kann die Fehlerquelle systematisch eingegrenzt werden. Hierfür dient die folgende Vorgehensweise.

Anwendungsfall


Die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise zur Fehlerbehebung ist **für Datenpunkte geeignet, die erfolgreich aufgeschaltet wurden**, Daten geliegert haben und prinzipiell richtig visualisiert wurden. Für Fehler bei der Inbetriebnahme ist diese Vorgehensweise nicht geeignet.

Schritt 1 – Energiemanagementsoftware


Zuerst wird überprüft, wann letztmalig Daten des betroffenen Datenpunkts in die Energiemanagementsoftware übermittelt wurden.

1. Sensorliste über **Energiemonitor → Sensoren** öffnen

2. Den betroffenen Sensor mit Hilfe der **Filterfunktion** (unter Anwendung der eindeutigen Zähler- oder Datenpunktkennzeichnung) heraussuchen und öffnen.



3. Anhand der **Datumsangaben (Letzte Daten, Letzte Rohdaten, Letzte Sauberen Daten)** kann abgelesen werden, wann die letzten Daten an die Energiemanagementsoftware übermittelt wurden.



Werden hier aktuelle Datumswerte angezeigt, liegt die Fehlerquelle aller Wahrscheinlichkeit nach in der Energiemanagementsoftware selbst.

Liegen die genannten Datumsangaben bereits weiter in der Vergangenheit, ist davon auszugehen, dass die Daten nicht korrekt in die Energiemanagementsoftware übertragen werden. Der Fehler ist somit bei einer der vorgelagerten Systeme (d.h. Datenbank, Smart Energy Box, Gateways oder Zähler) zu suchen.



Scheinbarer Fehler
Wenn die Verbrauchsdaten der installierten Zähler nur bei **Wertänderungen (Change of Value)**[1)] erfasst werden, bedeutet das nicht automatisch, dass ein Fehler vorliegt, wenn die genannten Datumsangaben bereits weiter in der Vergangenheit liegen. Solange ein Sensorwert (Datenpunkt) unverändert bleibt, wird kein neuer Wert erfasst oder gespeichert. Falls eine Überwachung für diesen Datenpunkt eingerichtet ist, kann ein Alarm wegen eines vermeintlichen Sensorausfalls ausgelöst werden. Dadurch wirkt es so, als sei ein Fehler aufgetreten, obwohl tatsächlich keiner vorliegt.


Schritt 2 – SQL Datenbank

In einem nächsten Schritt wird geprüft, ob die Messdaten der Smart Energy Box in der lokalen SQL-Datenbank ankommen.

Hierfür kann, z. B. mit Hilfe der Software MySQL Workbench, eine Datenbank-Abfrage für den betroffenen Datenpunkt durchgeführt werden. Nutzen Sie hierfür den in Kapitel 2.4.4 Abfrage von Daten aus der Datenbank beschriebenen Code für die Abfrage, den Sie entsprechend Ihrer Bedürfnisse anpassen.

Die folgende Abbildung zeigt die beispielhafte Überprüfung eines Datenpunktes über eine Abfrage in MySQL Workbench. Es ist zu sehen, dass ein aktueller Datensatz geschrieben wurde, weil die

Bildaufnahme am 20.4.23 um 10:54 erfolgt ist.



Falls aktuelle Zählerdaten in der Datenbank vorhanden sind, aber nicht im Energiemanagementportal, liegt ein Fehler im Import der Energiemanagementsoftware vor. Mit einem Ticket an den Softwaredienstleister der Energiemanagementsoftwaer kann das Problem adressiert werden. Dabei ist es empfehlenswert, den die URL des betroffenen Sensors als Link in das Ticket einzufügen.

Falls keine aktuellen Zählerdaten in der Datenbank vorhanden sind, liegt die Ursache des Fehlers aller Wahrscheinlichkeit nach in einem der vorgelagerten Systeme.

Schritt 3 – Smart Energy Box

Falls bei der Überprüfung der SQL Datenbank festgestellt wird, dass auch hier die Messdaten fehlen muss die Überprüfung auf der Smart Energy Box fortgeführt werden. Da wir in diesem Kapitel davon ausgehen, dass der Datenpunkt schon einmal funktioniert hat muss folglich im Objektbau die Kommunikation überprüft werden.

Die Kennzeichnung des entsprechenden Datenpunktes kann im Objektbaum beim Filter reinkopiert werden. Anschließend erhält man eine Auswahl der Datenpunkte mit dieser Bezeichnung. Es sollte zum einen beim Zähler im Objektbaum sein und zum anderen in der Instanz „Synchronize to MySQL“. Der Datenpunkt muss auch in dieser Instanz vorliegen, weil ansonsten keine Daten in die SQL Datenbank transferiert werden.

Unter der Spalte „Aktualisiert“ muss ein aktueller Zeitstempel sein, weil dies die Kommunikation zum Zähler darstellt.

Eine weitere Informationsquelle erhält man, wenn man auf den Wert im Objektbaum doppelklickt. Nach dem Aufruf des Archivs kann der Datenbestand der letzten Aufzeichnungen verfolgen.




Abbildung 1: Smart Energy Box

Schritt 4 – Gateway

Falls keine Daten auf der Smart Energy Box von den Zählern mehr ankommen und auch die Kommunikation nicht mehr vorhanden ist muss der Zähler bzw. die entsprechende Schnittstelle (Gateway) überprüft werden. Ein Indiz für eine Störung eines Gateways sind mehrere Ausrufezeichen im Objektbaum. (siehe Abbildung 4)



Abbildung 2: Veranschaulichung Ausfall Gateway

Wenn dieser Fall vorliegt könnte man noch direkt per IP-Adresse auf das Gateway zugreifen und den jeweiligen Zähler anhand der Sekundäradresse zu suchen. Im Regelfall sollte aber hier niemand etwas verändert haben, so dass eher von einer Netzwerkstörung ausgegangen werden kann.

Falls nur ein Zähler auf einem Gateway nicht mehr abgerufen wird liegt wahrscheinlich ein Kommunikationsproblem mit dem M-Bus bzw. Modbus TCP vor. Hier sollte ein Elektriker sich die Thematik anschauen.

Beispiel:
Bei der Überprüfung der Datenpunkte wurde festgestellt, dass im Energiemanagementportal bei dem Datenpunkt *HBC-CST-B-112=443021+C-107-5P1/ZW-E-STA-_-_-G2_M_* nicht plausible Messwerte

aufgezeichnet werden bzw. diese vom Displaywert des Zählers abweichen.
Durch eine Überprüfung der „Synchronize to MySQL“ Instanz konnte schnell festgestellt werden, dass eine falsche Variable mit dem Datenpunkt verknüpft wurde.
Besonders schnell sieht man das, wenn man bei der Inbetriebnahme der Zähler im Objektbaum der Smart Energy Box direkt die entsprechenden Variablen mit der richtigen Kennzeichnung gleich bezeichnet. Beispielsweise wird in Abbildung 5 aufgezeigt, dass bei ID 104 der Identifikator [2)], der in die SQL Datenbank geschrieben wird nicht dieselbe Variable ist, wie in der Spalte „VariableID“ zugeordnet wurde.
Nach der entsprechenden Korrektur bzw. richtigen Zuordnung werden die korrekten Messwerte in die Datenbank geschrieben.




Abbildung 3: Fehlerhafte Verknüpfung von Identifikator und VariableID

Wenn, wie in diesem Beispiel, der Fehler erst später erkannt wird wurden falsche Messwerte in die SQL Datenbank und damit auch in das Energieportal geschrieben.
Wenn man diese durch die richtigen Werte ersetzen möchte und die Datenpunkte in der Smart Energy Box bei der Inbetriebnahme in den Archiveinstellungen der jeweiligen Variablen aufgezeichnet wurden können die falschen Einträge sehr einfach gelöscht und automatisch nachsynchronisiert werden.

Hierzu kann man im SQL-Workbench den einfachen Befehl aus Abbildung 6, mit dem Bezug zur passenden ID (hier 104), verwenden.




Abbildung 4: Datenbank für ID 104 im SQL Workbench löschen

<< Zurück

Weiter >>

Inhaltsverzeichnis

1)
Eine alternative Erfassungsmöglichkeit wäre die zeitgesteuerte Erfassung (z.B. periodische Abfragen). Dabei werden die Verbrauchsdaten in festgelegten Zeitintervallen aufgezeichnet, unabhängig davon, ob sich der Wert geändert hat oder nicht. Diese Methode wird oft als **Zeitstempel-Erfassung** oder **Intervall-Erfassung** bezeichnet und kann nützlich sein, um eine vollständige Historie der Verbrauchsdaten zu erhalten.
2)
seit dem Update des Moduls „sync MySQL“ im Juni 2024 wird die Bezeichnung „Kennzeichnung“ statt „Identifikator“ verwendet.

From:
http://doku.ks-bw.info/wiki/ - **Portal des Projektes EnMA-HAW**

Permanent link:
http://doku.ks-bw.info/wiki/doku.php?id=smart_energy_box:betrieb_fehlersuche&rev=1730386502

Last update: **31.10.2024 14:55**